

## おわびと訂正

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
下記の説明書の記載に誤りがありました。謹んでおわび申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

| 記載項目  | 誤  | 正   |
|---|--|---|
| [操作マニュアル]-[アプリケーションソフト]-[Numlockお知らせ]の[文章と画面例で手順を見る]をクリックして表示される別ウィンドウの手順4～手順11 | <p>4. [プログラムのアンインストール]をクリックし、[Panasonic Notification]が表示されていることを確認する。<br/>表示されていない場合は、次の手順でインストールしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. スタート画面の何もないところで右クリックする。</li> <li>2. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>3. 「Windows システムツール」メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[c:¥util¥pnotif]と入力して【Enter】を押す。</li> <li>4. 「pnotif」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする。<br/>setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。</li> <li>5. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。</li> <li>6. [次へ]をクリックする。</li> <li>7. [インストール]をクリックする。</li> <li>8. [完了]をクリックする。</li> <li>9.  をクリックし、ウィンドウを閉じる。</li> </ol> <p>5. スタート画面の何もないところで右クリックする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>7. 「Windows システムツール」メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[c:¥util¥numlkntf]と入力して【Enter】を押す。</li> <li>8. 「numlkntf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする。setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。</li> <li>9. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。</li> <li>10. [次へ]をクリックする。</li> <li>11. [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をクリックし、[完了]をクリックする。パソコンが再起動します。</li> </ol> | <p>4. [プログラムのアンインストール]をクリックし、[Numlockお知らせ]が表示されていることを確認する。<br/>表示されている場合は、セットアップ済みです。<br/>表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. スタート画面の何もないところで右クリックする。</li> <li>2. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>3. 「Windows システムツール」メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[c:¥util¥numlkntf]と入力して【Enter】を押す。</li> <li>4. 「numlkntf」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする。<br/>setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。</li> <li>5. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。</li> <li>6. [次へ]をクリックする。</li> <li>7. [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をクリックし、[完了]をクリックする。パソコンが再起動します。</li> </ol> |
| [困ったときのQ&A]-[起動/終了/スリープ状態/休止状態]-[Windowsの起動が遅い]                                 | <p>・セットアップユーティリティの「起動」メニューで[Boot Mode]を[高速]に設定する。</p>  | <p>・セットアップユーティリティの「起動」メニューで[Boot Mode]を[通常]に設定する。</p>   |

| 記載項目   | 誤  | 正   |
|--|--|---|
| <p>[困ったときのQ&amp;A]-[起動/終了/スリープ状態/休止状態]-[Windowsの起動が遅い]で「[Boot Mode]を[高速]に設定」をクリックして表示される別ウィンドウ</p> | <p>(タイトル)<br/>Boot Modeを[高速]に設定する<br/>(手順7)<br/>7. 【↓】【↑】で[高速]を選び、【Enter】を押す。</p>  | <p>(タイトル)<br/>Boot Modeを[通常]に設定する<br/>(手順7)<br/>7. 【↓】【↑】で[通常]を選び、【Enter】を押す。</p>   |
| <p>[操作マニュアル]-[アプリケーションソフト]-[USBキーボードヘルパー]の「使用方法」の[文章と画面例で手順を見る]をクリックして表示される別ウィンドウの手順4～手順13</p>     | <p>4. [プログラムのアンインストール]をクリックし、[Panasonic Notification]が表示されていることを確認する。<br/>表示されていない場合は、次の手順でインストールしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. スタート画面の何もないところで右クリックする。</li> <li>2. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>3. 「Windowsシステムツール」メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[c:¥util¥pnotif]と入力して【Enter】を押す。</li> <li>4. 「pnotif」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする。<br/>setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。</li> <li>5. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。<br/>標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。</li> <li>6. [次へ]をクリックする。</li> <li>7. [インストール]をクリックする。</li> <li>8. [完了]をクリックする。</li> </ol> <p>5. スタート画面の何もないところで右クリックする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>7. 「Windowsシステムツール」メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[c:¥util¥ukbhelp]と入力して【Enter】を押す。</li> <li>8. 「ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする。<br/>setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。</li> <li>9. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。<br/>標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。</li> <li>10. セットアップの画面で[はい]をクリックする。</li> <li>11. 「USBキーボードヘルパーをご使用になる前に」の内容をよく読み、をクリックする。</li> <li>12. [次へ]をクリックする。</li> <li>13. [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をクリックし、[完了]をクリックする。</li> </ol> | <p>4. [プログラムのアンインストール]をクリックし、[USBキーボードヘルパー]が表示されていることを確認する。<br/>表示されている場合は、セットアップ済みです。<br/>表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. スタート画面の何もないところで右クリックする。</li> <li>2. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>3. 「Windowsシステムツール」メニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[c:¥util¥ukbhelp]と入力して【Enter】を押す。</li> <li>4. 「ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックする。<br/>setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。</li> <li>5. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。<br/>標準ユーザーでサインインしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。</li> <li>6. セットアップの画面で[はい]をクリックする。</li> <li>7. 「USBキーボードヘルパーをご使用になる前に」の内容をよく読み、を押してスタート画面に切り替えた後、デスクトップタイトルをクリックしてデスクトップ画面を表示させる。</li> <li>8. [次へ]をクリックする。</li> <li>9. [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をクリックし、[完了]をクリックする。</li> </ol> |
| <p>[操作マニュアル]-[セキュリティ]-[データを保護・暗号化する]の「インテル®アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー（インテル®ITP）を使う」</p>               | <p>VIP Access for Desktopを起動するには、スタート画面の何もないところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックして、「VIP Access」を入力して【Enter】を押してください。</p>  | <p>VIP Access for Desktopを起動するには、[チャーム]-[検索]をクリックして、「VIP Access」を入力して【Enter】を押してください。</p>   |

| 記載項目  | 誤  | 正  |
|---|--|--|
| [困ったときのQ&A]-[パスワード/セキュリティ]-[ユーザーパスワードを忘れた]  | <p>セットアップユーティリティを起動して、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力してください。<br/>ユーザーパスワードを設定し直すことができます。<br/>スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にご相談ください。</p>   | <p>ユーザーパスワードを忘れた場合は、以下の手順でユーザーパスワードを削除してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. セットアップユーティリティを起動する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.[チャーム]- (設定) -[PC設定の変更]-[全般]をクリックする。</li> <li>2.[PCの起動をカスタマイズする]の[今すぐ再起動する]をクリックする。</li> <li>3.[トラブルシューティング]-[詳細オプション]-[UEFIファームウェアの設定]-[再起動]をクリックする。</li> <li>4.スーパーバイザーパスワードを入力し、【Enter】を押す。</li> </ol> </li> <li>2. [セキュリティ]の[スーパーバイザーパスワード設定]を選択して、【Enter】を押しスーパーバイザーパスワードを入力し、【Enter】を押す。</li> <li>3. 新しいパスワードを入力する欄に何も入力せずに【Enter】を2回押す。</li> <li>4. 【F10】を押して【Enter】を押す。</li> <li>5. セットアップユーティリティを起動する。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.[チャーム]- (設定) -[PC設定の変更]-[全般]をクリックする。</li> <li>2.[PCの起動をカスタマイズする]の[今すぐ再起動する]をクリックする。</li> <li>3.[トラブルシューティング]-[詳細オプション]-[UEFIファームウェアの設定]-[再起動]をクリックする。</li> </ol> </li> <li>6. [セキュリティ]の[スーパーバイザーパスワード設定]を選択して、【Enter】を押し新しいパスワードを入力する欄にスーパーバイザーパスワードを入力し、【Enter】を押す。</li> <li>7. 新しいパスワードを入力する欄にもう一度スーパーバイザーパスワードを入力し、【Enter】を押す。</li> <li>8. 【F10】を押して【Enter】を押す。<br/>ユーザーパスワードが削除されます。<br/>スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にご相談ください。</li> </ol> |
| [困ったときのQ&A]-[液晶/画面表示]-[画面の色合いを調整したい]の[文章と画面例で手順を見る]をクリックして表示される別ウィンドウの手順1                         | <p>アプリケーションモードを選ぶ画面が表示された場合は、モードをクリックして[OK]をクリックしてください。</p>  | <p>アプリケーションモードを選ぶ画面が表示された場合は、基本モードをクリックして[OK]をクリックしてください。</p>  |
| [操作マニュアル]-[インターネット]-[携帯電話/PHS/データ通信端末で接続する]の「Step2 接続の設定をする」の[文章と画面例で手順を見る]をクリックして表示される別ウィンドウの手順4 | <p>4. [ネットワークとインターネット]をクリックする。<br/>[ネットワークとインターネット]が表示されていない場合は、[ネットワークの状態とタスクの表示]-[新しい接続またはネットワークのセットアップ]-[インターネットに接続します]をクリックし、[次へ]をクリックしてください。<br/>「既にインターネットに接続しています」という画面が表示された場合は、[新しい接続をセットアップします]をクリックしてください。</p>  | <p>4. [インターネットへの接続]をクリックする。</p>  |
| [操作マニュアル]-[アプリケーションソフト]-[緑のgooスティック]の「使用方法」の[文章と画面例で手順を見る]をクリックして表示される別ウィンドウの手順1～手順5              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. スタート画面の何もないところで右クリックする。</li> <li>2. [すべてのアプリ]をクリックする。</li> <li>3. [Internet Explorer]をクリックする、もしくはデスクトップ画面左下の (Internet Explorer) をクリックする。</li> <li>4. 検索したいキーワード(言葉)を入力する。</li> <li>5. [検索でエコ]をクリックする。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. デスクトップ画面左下の (Internet Explorer) をクリックする。</li> <li>2. 検索したいキーワード(言葉)を入力する。</li> <li>3. [検索でエコ]をクリックする。</li> </ol>  |

| 記載項目  | 誤   | 正   |
|---|---|---|
| [操作マニュアル]-[アプリケーションソフト]-[緑のgooスティック]            | 緑のgooスティックをお使いになる場合は、緑のgooスティックのアドオンを無効にしないでください。 | <p>緑のgooスティックをお使いになる場合は、緑のgooスティックのアドオンを無効にしないでください。</p> <p>アドオンを無効にした場合は、次の手順を行ってアドオンを有効にしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. デスクトップ画面でインターネットを起動する。</li> <li>2. <b>【Alt】</b> を押す。</li> <li>3. [ツール]をクリックして、[アドオンの管理]を選択して、クリックする。</li> <li>4. 「アドオンの管理」画面で、gooスティックを選択して、[有効にする]をクリックする。</li> <li>5. 「アドオンを有効にする」画面で、[有効にする]をクリックする。</li> <li>6. 「アドオンの管理」画面で、[閉じる]をクリックする。</li> </ol> |
| [操作マニュアル]-[ポインティングデバイス/キーボード]-[タッチパッドについて]の図の説明 | 下から2番目に「上下スワイプ」の説明の項目、一番下に「左右スワイプ」の説明の項目          | 「上下スワイプ」の説明の項目と「左右スワイプ」の説明の項目を削除して、下から3番目に「ライトエッジスワイプ」の説明の項目、下から2番目に「レフトエッジスワイプ」の説明の項目、一番下に「トップエッジスワイプ」の説明の項目を追加します。  |